

Procedura za promenu programa u kasi MIKRO

- Otvoriti kasu
- Prebaciti *jumper* (kratkospojnik) iz položaja:

X
X

 u položaj:

X
X
- Uključiti kasu i spojiti je preko **RS232** konektora sa računarom
- Na računaru otvoriti **PLU Manager**, a zatim istovremenim pritiskom na tastere **Ctrl + Alt + F8** otvoriti novi program **MICRO ECR OPR SB 144.4 ex** i sa tasterom **OPEN** ga pokrenuti.
- Posle ubacivanja novog programa vratiti *jumper* u prvobitni položaj.

Procedura za ubacivanje ID broja

- Ući u **S** mod
- Uraditi **RESET – TIP 4**
- Podesiti vreme i datum
- Ući u mod **PODESI ID BROJ**, a zatim pritisnite **GOT**.
- Unesite **3, 5** za slovne oznake **BJ**, a zatim sam broj.

Kasa štampa upisani broj, ako je korektan pritisnite **1 GOT**.

Ovim je procedura završena.